

MASCOM MC710T2-HD

Přijímač DVB-T2 digitálního vysílání TV a rozhlasu



DVB-T2 HD HEVC



Přijímač digitálního vysílání s vestavěným USB videorekordérem a přehrávačem. Zajišťuje příjem obrazu, zvuku, EPG, teletextu a dalších informací, šířených DVB-T2 HEVC vysíláním. Ovládací menu je přehledné, snadno ovladatelné a je v českém i slovenském jazyce.

Přijímač je plně přizpůsoben vysílání v České i Slovenské republice a podporuje instalaci nových verzí software. Přijímač připojíte k HDMI i starším SCART TV.

VLASTNOSTI A FUNKCE

Přijem DVB-T / DVB-T2 vysílání, kodek HEVC H.265 v SD i HD rozlišení
Přijem televizního i rozhlasového vysílání.
Frekvenční rozsah tuneru VHF+UHF, šířka pásma 6/7/8MHz.
Napájení pro připojení aktivní antény (+5VDC / 120mA max.)

Kapacita cca 3000 televizních a rozhlasových stanic.
Automatické vyhledání a uložení programů DVB vysílání.
Manuální vyhledávání podle vysílacích kanálů/frekvencí.
Samostatné Seznamy programů pro TV a Radio programy.
Editace názvů a pořadí stanic v Seznamech programů.
Možnost vytváření favoritních skupin Tv/Radio stanic.

Formáty obrazu 4:3 / 16:9 / Auto.
Výstupní rozlišení obrazu v HD OUT konektoru FullHD 1080p.
Analogový Audio Video výstup ze SCART konektoru.
Podpora pro různé jazykové verze zvuku i titulků (DVB-T subtitles).
Ovládací menu (OSD) v češtině, slovenštině + vícejazyčné.
EPG a Teletext s českou a slovenskou diakritikou.
Podpora DVB titulků pro neslyšící. Podpora Audio popisu pro nevidomé.

TELETEXT / EPG ELEKTRONICKÝ PŘEHLED POŘADŮ

Denní schéma vybrané stanice, detail vybraného pořadu.
Přímý vstup z EPG do časovače pro nastavení nahrávky.
Rychlý DVB teletext, Zobrazení skrytých titulků z teletextu.

KONEKTORY

IEC anténní vstup.
HD OUT (FullHD 1920x1080p) pro připojení k televizorům s HDMI vstupem.
SCART (SD AV) pro připojení k starším televizorům se SCART AV vstupem.
USB 2.0 pro připojení externího USB zařízení (FLASH, HDD 5VDC).
LAN ETHERNET z boku (aplikace RSS zprávy, Počasí)

USB VIDEOREKORDÉR A MULTIMEDIA PŘEHŘAČ

Nahrává pořady DVB vysílání na připojený USB Flash nebo USB HDD nosič.
Nahrávání s okamžitým startem nahrávky (tlačítko REC) a s nastavitelnou délkou.
Nahrávání v nepřítomnosti, rychlé nastavení přímým vstupem z EPG.
Umožňuje v rámci Multiplexu program nahrávat a jiný sledovat.
Přehrává z USB / USB HDD filmy, hudbu, obrázky a fotografie.
HEVC H.265, MPEG2, MPEG4, AVI, MP3, WMA, JPEG, BMP, GIF, atd.
Zrychlené / zpomalené přehrávání, rychlý posun, stopka obrazu.
Spolupracuje s USB Flash i externími HDD disky s napájením 5VDC z USB.

SKRYTÁ INSTALACE – VSTUP PRO IR SENSOR



Přijímač má vstup pro IR SENSOR, který umožní skrytou instalaci přijímače za televizor, na držák apod. Prodlužovací IR Sensor slouží pro přenos signálu z dálkového ovládání a je vybaven i LED displejem.
IR Sensor není součástí dodávky, lze jej zakoupit jako příslušenství.

UŽIVATELSKÝ KOMFORT, HOTEL MOD

Plně přizpůsoben pro ČR, OSD + EPG + Teletext v češtině.
Podpora tvorby a přenosu naladění programů přes USB SETTING (USB klonování)
Rodičovský zámek / Hotelový mód uzavře vstup do menu, zabrání přeladění.
Titulky pro neslyšící, audiopopis pro nevidomé.
Nízká spotřeba energie 6W v provozu / <1W StandBy.

TESTY NA VŠECH DVB-T2 SÍŤÍCH V ČR

Díky běžné dostupnosti DVB-T2 HEVC vysílání na celém území ČR jsme funkčnost přijímu ověřili nejen na vysílání České televize, Českých radiokomunikací, ale i na síti Digital Broadcasting a na vysílání regionálních stanic.



Rozměry přijímače 16,5 x 3 x 11cm, krabička 19 x 17 x 6 cm.
Váha netto = 0,3kg / brutto = 0,4kg. Karton 20ks = 10kg.
EAN 8594016909669