

***HYPHEN***

Uživatelský  
manuál

Od výrobce  
 ROLLINGSQUARE®  
[www.rollingsqua.re](http://www.rollingsqua.re)

Ve spolupráci s  
  
[www.milica.cz](http://www.milica.cz)

# Index

---


- 1 Jednotlivé součásti
- 2 Zapnutí/Vypnutí
- 3 Párování
- 4 Resetování
- 5 Párování, mód jednoho sluchátka
- 6 Párování, pokud je jedno sluchátko již připojeno
- 8 Pokročilé, dotykové ovládání
- 9 Nabíjení sluchátek a pouzdra
- 11 LED upozornění
- 13 Specifikace
- 14 Bezpečnostní informace
- 16 Potřebujete poradit?

# Jednotlivé součásti

1.

LED dioda sluchátka

TCA (dotyková oblast)




**HYPHEN sluchátka**

Nabíjecí kolíčky

LED dioda pouzdra

Nabíjecí port




**HYPHEN pouzdro**

Ujistěte se, že před prvním použitím jsou pouzdro a sluchátka plně nabitá.

# Zapnutí/Vypnutí

2.

Automatické  
zapnutí



Automatické  
vypnutí

---

Manuální  
Zapnutí



2 sec



Manuál  
vypnutí

5 sec

# Párování


3.

1



P se připojí k L  
(automaticky)

2



Levá LED dioda  
bliká bíle

L / P jsou v režimu  
párování

3

V menu viditelných zařízení zvol  
HYPHEN a spáruj dle instrukcí.

Pokud se sluchátka HYPHEN spolu či s přístrojem nespárují automaticky, začněte prosím celý proces znovu.




## Resetování

## 4.

1. Ujistěte se, že pouzdro je plně nabito, poté vypněte v zařízení rozhraní Bluetooth, zatímco obě sluchátka jsou uloženy v pouzdru.
2. K zapnutí vyndejte prvně levé sluchátko, potom vyčkejte 1 minutu.
3. 5x poklepejte na dotykovou plochu, LED dioda by měla začít oranžově pulzovat.
4. K zapnutí poté vyndejte pravé sluchátko. Poklepejte 5x na dotykovou plochu, poté začne sluchátko opět oranžově pulzovat. (Zde již nemusíte čekat 1 minutu).
5. Zapněte obě sluchátka zároveň, sluchátka se spolu spárují.
6. Zapněte Bluetooth na vašem zařízení a spárujte sluchátka.








# Párování, mód 1 sluchátka






5.

Má být připojené	Co udělat	V Bluetooth menu 
P		vyberte HYPHEN „Right only“
L		Vyberte HYPHEN

















## Párování, pokud je jedno sluchátko již 6. připojeno

Již připojené	Má se připojit	Co udělat	
	L	<p><b>1</b> R </p> <p><b>2</b> </p>	HYPHEN
	R	<p><b>1</b> </p> <p><b>2</b> R </p>	HYPHEN - „Right only“

Již připojené	Má se připojit	Co udělat	✕
 <p>R</p>	<p>L + R</p>	 	
			


## Pokročilé, dotykové ovládání 8.

Funkce	TCA – Ovládací panel, kolikrát či jak dlouho.
	●
	● ● R vnitřně
	● ● L vnitřně
 hlas asistent	● ● ●
	 2 sec R sluchátko *
	 2 sec L sluchátko *
	●
 odmítnout volání	 2 sec
	●
NA	 2 sec
VYPNOUT	 5 sec

\*Platí pouze při přehrávání hudby.

## Nabíjení HYPHEN


9.



Jednoduše, pokud si přejete špunty nabíjet, vložte je zpět do pouzdra. Dioda LED na sluchátka bude při nabíjení oranžově svítit, pokud je nabito, zhasne.

## Nabíjení Hyphen pouzdra


- **Kabelem**



- **Bezdrátově**

Pouzdro  
může být buď  
otevřené či zavřené.

Položte jej na plochu  
Vaši nabíječky.



## Sluchátka

Status	LED
Nabíjení	Oranžově
Baterie 100% v případě, že nabíjecí pouzdro je připojeno ke zdroji	Vypnuto
Párování mezi sebou	Bílé blikání (Obě sluchátka)
Spárování s telefonem	Bílé blikání (Pouze levé)
Spárován s telefonem	Bílé po dobu 5s, poté zhasne
Při použití	Vypnuto
Vypnout	Oranžová LED 2x, poté zhasne

# LED upozornění

## HYPHEN pouzdro

**Status**


**LED**

Nabíjení	Oranžově
Baterie 100%, připojený ke zdroji energie	Bíle
Není připojeno k napájení	Vypnuto

Chcete-li zobrazit stav baterie v případě, když není připojen ke zdroji elektrické energie:

**LED**

**Baterie**



Bíle	Dostatek energie pro nabití sluchátek minimálně 1x
Oranžově	Nedostatek energie pro nabití sluchátek ani 1x

# Specifikace

13.

**Bluetooth:** 5,0

**Hmotnost:** 55 g

**Příkon:** DC 5 V

**Kapacita baterie:**

**Sluchátka:** 3,7 V, 40 mAh

**nabíjecí pouzdro:** 3,7 V, 400 mAh

**Pracovní čas:**

**Volání:** 300 min

**Hudba:** 270 min

**Doba nabíjení:**

**sluchátka:** 30 min

**nabíjecí pouzdro:** 60 min

**Podporuje:** HFP 1.7, HSP 1.2, 1.3, A2DP

AVRCP 1.6, 1.2 a SPP PBAP 1.0

**Citlivost:**  $93 \pm 3$  dB (na 1KHz 1mW)

**Impedance:**  $16 \pm 10\%$   $\Omega$

**Frekvenční odezva:** 20-20 KHz

**SPL Steš frekvenční odezva:** 30 - 5.000 Hz

**Praskání:** 0,5 V (50 Hz - 5 kHz)

**Zkreslení:** <5% při 1000 Hz

**Přenosová vzdálenost:** Až 30 m

**Hlavní materiál:** ABS

**Podpora dvou kanálů:** ANO

**Voděodolnost:** IPX5



## **Bezpečnostní informace**

**14.**

- Při poslechu vysoké hlasitosti po delší dobu, může dojít k poškození sluchu.
- Nepoužívejte výrobek v prostředí, jež vyžaduje vaši plnou pozornost (tedy v provozu).
- Nevkládejte sluchátka příliš hluboko do uší a nikdy ne bez silikonových nástavců.
- Udržujte produkt, příslušenství a pouzdro mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby se zabránilo nehodám nebo udušením.

## **Prevence poškození výrobku a poruch**

---

Vždy mějte produkt suchý a nevystavujte jej extrémním teplotám, aby se zabránilo korozi nebo deformaci.

Vyčistěte produkt pouze měkkým suchým hadříkem.

## **Zamýšlené použití / Odpovědnost**

---

Tato sluchátka jsou navržena pro použití s přenosnými zařízeními a hi-fi systémy.

Je považováno za nesprávné používání, pokud je tento produkt využit pro jakékoliv jiné, které nejsou uvedeny v přidružených osnovách výrobku.

Společnost nepřijímá zodpovědnost za škody způsobené hrubým nebo nesprávným používáním tohoto výrobku.

## **Potřebujete poradit?**

[www.rollingsquare.support](http://www.rollingsquare.support)

Náš tým zákaznické podpory je vždy  
k dispozici pro vás.



[www.rollingsqua.re](http://www.rollingsqua.re)

RollingSquare® a HYPHEN® jsou vlastněny a provozovány Ferraris Group Sagl, společnost sídlící v Corso San Gottardo 99, Chiasso 6830, Švýcarsko.