

FWSF61053W EU

Pračka

Whirlpool



EAN kód: 8003437728358

Technické údaje

Proudová pojistka	10 A
Napětí	230-240 V
Frekvence	50 Hz
Připojovací vodovodní ventil 3/4"	ano
Rozměry (vxšxh)	837x595x425 mm
Rozměry s obalem (vxšxh)	888x645x500 mm
Hmotnost	62,5 kg
Hmotnost s obalem	63,8 kg

Výbava

Typ motoru	Univerzální
Nastavení otáček	0 - 1000 ot/ min
Nastavitelná teplota	ano
Kontrola tvorby pěny	ano
Systém vyrovnávání nestability	ano
Barva	bílá
Barva rámu dveří	bílý
Barva knoflíku	bílý
Počet komor násypky	3
Materiál nádrže	plast / PPN
Materiál bubnu	nerez
Ukazatel zanesení filtru	ano
Ukazatel připojení vody	ano
Ukazatel odemknutých dveří	ano
Ukazatel přivolání servisu	ano

Typ	volně stojící
Kategorie pračky	úzká

Vlastnosti

Energetická třída	A + + +
Unikátní vlastnost	FreshCare +
Senzorová technologie praní	6. smysl FreshCare +
Kapacita praní	6 kg
Objem bubnu	40 l
Spotřeba energie (2010/30/ EU)	153 kWh/ rok
Spotřeba energie Bavlna 60°C plná náplň (2010/30/ EC)	0,82 kWh
Spotřeba energie Bavlna 60°C poloviční náplň (2010/30/ EC)	0,58 kWh
Spotřeba energie Bavlna 40°C poloviční náplň (2010/30/ EC)	0,55 kWh
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/ EC)	8 W
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/ EC)	0,50 W
Spotřeba vody (2010/30/ EU)	8400 l/ rok
Otáčky odstředování	1000 ot/ min
Maximální rychlost odstředování	951 ot/ min
Účinnost odstředování	C
Zbytková vlhkost	62 %
Ovládání	centrální knoflík + tlačítka
Displej	ano
Zobrazení průběhu programu	ano
Zobrazení zůstatkového času na displeji	ano
Účinnost praní	A
Hlučnost při praní	62 dB
Hlučnost při odstředování	83 dB
Referenční program (2010/30/ EC)	220 pracích cyklů
Trvání referenčního programu	200 min

Ovládání - programy a volby

Počet programů	14
Eco bavlna	ano
Smíšené prádlo / Denní 40°C	ano
Bavlna	ano
Syntetika	ano
Jemné prádlo	ano
Vlna	ano
Program pro bílé prádlo	ano
Rychlý 30°C/30 min	ano
Jeans	ano
Sport	ano
Prošívání přikrývky	ano
Máchání a odstředování	ano
Intenzivní odstředování	ano
FreshCare +	ano
Colours 15	ano
Tlačítko start/ pauza	ano
Tlačítko zap/ vyp	ano
Odložený start/ konec	ano